

Инструкция по прошивке камеры Hikvision

1) Необходимые файлы:

а) Модифицированная для glazok.kz прошивка:

<https://www.dropbox.com/s/78an2fs6sn32is2/digicap-141113.dav?dl=0> для камер с прошивкой 5.2.x

<https://www.dropbox.com/s/w9khy76n6skkc6b/digicap-150623.dav?dl=0> для камер с прошивкой

5.3.x

<https://www.dropbox.com/s/h41n6mmgg6meije/digicap.dav?dl=0> для камер с прошивкой 5.4.x

б) SADP - программа для обнаружения камеры в локальной сети:


<https://www.dropbox.com/s/4g0n39wzcf7vn83/SADP%28V2.1.0.2%29%20Setup.exe.zip?dl=0>

в) Webcomponents - плагин для браузера, необходимый для настройки камеры:

<https://www.dropbox.com/s/tpm9n6o3dkmf4z6/WebComponents%283%29.zip?dl=0>

2) Доступ к камере.

Для начала работы с настройками камеры Hikvision необходимо обнаружить эту камеру в локальной сети. Для этого подключитесь к тому же роутеру, что и камера (неважно, по wifi или нет). Если Вы не можете подключиться к роутеру, Вы можете соединить камеру шнуром ethernet напрямую с компьютером (однако в этом случае возможны трудности с доступом, лучше воспользоваться соединением через роутер). Далее необходимо узнать ip-адрес камеры. Для этого можно воспользоваться программой SADP. Установите программу и запустите ее. Она автоматически обнаруживает все камеры Hikvision в локальной сети



На рисунке представлен интерфейс программы, для доступа к камере нам нужна информация из столбца IPv4 Address (на рисунке 192.168.10.191). Запустите браузер и наберите адрес <http://xxx.xxx.xxx.xxx> (где xxx.xxx.xxx.xxx - числа из столбца IPv4 Address). Откроется окно авторизации на камере. Имя пользователя по умолчанию: admin; пароль: либо 12345 (на старых прошивках 5.2.0), либо glazok.kz (на новых прошивках 5.3.0), либо пароль указан на гарантийном талоне от камеры.

3) Прошивка камеры.

Для прошивки нужно будет зайти на камеру через браузер. Затем зайти в меню: Настройки -> Сис. -> Обслуживание-> удаленное обновление. Выберите пункт "ПО", затем нажмите кнопку "Выбор" в меню выберите файл прошивки. После чего нажмите обновить. На скриншоте снизу

показан вид меню для русской и английской версии прошивок. Два верхних скриншота – прошивка 5.2.x - 5.3.x, два нижних скриншота – прошивка 5.4.x.

Просмотр Архив Журнал **Настройки** admin | Выход

Локальные настр. Информации Настройки времени Обслуживание RS232 DST Обслуживание

Локальные настр.

Основная конфигурация

Расшир конфигурация

Сис.

Сеть

Видео/Аудио

изображение

безопасность

События

Хранилище

Перезагрузка

Перезагруз Перезагрузка устройства

По умол.

Возобновит Сброс всех параметров, кроме IP, на заводские

По умол. Восстановление параметров по умолчанию

Импорт файла конфиг.

Файл конфигу... Выбор Импорт

Статус

Экспорт файла конфиг.

Рез. Коп

удалённое обновление

ПО Выбор Обновить

Статус

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

Live View Playback Log **Configuration** admin | Logout

Local Configuration Device Information Time Settings Maintenance RS232 DST Service

Local Configuration

Basic Configuration

Advanced Configuration

System

Network

Video/Audio

Image

Security

Events

Storage

Reboot

Reboot Reboot the device.

Default

Restore Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.

Default Restore all parameters to default settings.

Import Config. File

Config File Browse Import

Статус

Export Config. File

Export

Remote Upgrade

Firmware Browse Upgrade

Статус

Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The device reboots automatically after upgrading.

HIKVISION Просмотр Архив Изобр. **Настройки** admin Помощь Вкл

Обновление и Настройки Лог Системные службы

Перезапуск
Перезапуск Перезагрузка устройства

По умол.
Возобновить Сброс всех параметров, кроме IP, на заводские
По умолч. Восстановление параметров по умолчанию

Экспорт
Параметры устройства

Импорт файла конфигурации
Параметры устройства Выбор Импорт

Статус

Обновить
ПО Выбор Обновить

Статус

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

HIKVISION Live View Playback Picture **Configuration** admin Help

Upgrade & Maintenance Лог System Service

Reboot
Reboot Reboot the device.

Default
Restore Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.
Default Restore all parameters to default settings.

Export
Device Parameters

Import Config. File
Device Parameters Browse Import

Статус

Upgrade
Firmware Browse Upgrade

Статус

Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The device reboots automatically after upgrading.

После обновления прошивки нужно будет привязать камеру к личному кабинету. Посмотрите п.1 инструкции по настройке. Для привязки к сервису камеру обязательно надо подключить шнуром к роутеру. Обратите внимание, что на ID Net роутерах как правило активен только один ethernet разъем, возможно Вам понадобится подключить камеру к другому разъему, если она будет недоступна.

После привязки к сервису Вы сможете подключить камеру на Wi-Fi, для этого ознакомьтесь с п.4 инструкции по настройке.